

## Le Palonnier à ventouses GL-LN 400 est idéal pour soulever des panneaux de verre, des panneaux de bois, carreaux en céramique, plaques de métal ...

Grâce à son fonctionnement sur batteries, il est autonome, facilement transportable et parfaitement adapté à l'utilisation en Intérieur comme en extérieur.

Avec ses dimensions mini, le GL-LN 400 Soulève sans difficultés des panneaux longs et étroits.

Sa structure solide, sa potence en acier galvanisé, ses poignées de manutention ergonomiques font du GL-LN 400 un palonnier robuste et simple à utiliser.

Son système de mise sous vide à double circuit indépendant assure une surcapacité d'aspiration de 400 % sur les ventouses et lui permet de soulever une charge de 400 kg en toute sécurité aussi bien en position horizontale qu'en position verticale. Chaque circuit d'aspiration dispose d'un manomètre de contrôle de dépression d'air.

### Pour une meilleure sécurité, le palonnier GL-LN 400 est équipé de série :

- d'un indicateur de charge de batterie intégré,
- d'un système d'alarme visuelle et sonore en cas de dépression,
- d'un système automatique de déclenchement du circuit d'aspiration en cas de dépression sur une des quatre ventouses,
- d'un système d'économie d'énergie embarqué limitant les temps de fonctionnement de la pompe et maximisant l'autonomie de la batterie.



## CARACTÉRISTIQUES

<b>Système de mise sous vide</b>	1 pompe / 2 réservoirs / 2 circuits
<b>Nombre de ventouses</b>	4
<b>Diamètre des ventouses</b>	400 mm
<b>Qualité des ventouses</b>	Caoutchouc noir résistant à l'abrasion et à la chaleur 100°
<b>Poids propre</b>	45 kg
<b>Rotation manuelle</b>	360° avec blocage tous les 90°
<b>Basculement manuel</b>	+/- 90° avec blocage
<b>Capacité de levage</b>	400 kg
<b>Dimensions hors-tout</b>	L. 1,65 m x l. 0,40 m x p. 0,25 m
<b>Alimentation électrique</b>	Batterie 24 V. - Chargeur de batteries 220 V. intégré
<b>Accessoires de série</b>	Suspente de levage 850 mm 4 Housses de protection ventouses

Certificat de Conformité CE - Conforme à la norme DIN EN 13155 - Manuel d'utilisation et d'entretien fourni avec le palonnier



## DIMENSIONS

